ZONE SAUVAGE

Guide de démarrage

ZS G400S

Caméra de chasse 4G solaire 2,7K



4G · Vidéo 2,7K · Solaire 6 W · 7800 mAh · 0,1 s · IP66

Sommaire

01 Avant de commencer 3

02 Présentation de la caméra 4

03 Mise en service 5

04 Installer la caméra sur le terrain 6

05 Questions fréquentes 7

06 Caractéristiques techniques 8

07 Sécurité, entretien et recyclage 9

08 Garantie et service client 10

Ce guide réunit l'essentiel pour installer et utiliser votre caméra. L'emplacement des boutons et le nom de l'application figurent sur la notice papier fournie avec la caméra.

BESOIN D'AIDE ?
contact@zonesauvage.com · +33 7 53 54 35 26, du lundi au samedi de 9 h à 18 h.

01

Avant de commencer

Merci d'avoir choisi la ZS G400S. Cette caméra de chasse 4G, alimentée par sa batterie et son panneau solaire, surveille une parcelle isolée sans courant ni WiFi. Elle vous prévient sur votre téléphone à chaque passage et filme en 2,7K, de jour comme de nuit.

Contenu de la boîte

- La caméra, avec sa batterie lithium de 7800 mAh intégrée
- Un panneau solaire de 6 W
- Les accessoires de fixation

À prévoir

- **Un smartphone** pour l'application de la caméra.
- **Une carte SIM 4G avec forfait data** (non fournie), à choisir et à gérer auprès de l'opérateur de votre choix.
- **Une carte micro SD** (non fournie), jusqu'à 128 Go, pour enregistrer les images sur la caméra. Les images peuvent aussi être gardées dans le cloud.

La carte SIM et le forfait data

La caméra envoie ses images par la 4G : il lui faut une carte SIM avec un forfait data. **La carte SIM n'est pas fournie** : c'est à vous de la prendre et de gérer le forfait auprès de l'opérateur de votre choix.

> La caméra ne se connecte pas en WiFi.

02

Présentation de la caméra



La caméra, vue de face

Ce que fait la caméra :

- **alerte** sur votre téléphone à chaque mouvement détecté, avec photo ;
- **vidéo en direct** et **audio bidirectionnel** : vous voyez la scène et vous pouvez parler à distance ;
- photos (1 à 5 par déclenchement) et vidéos en 2,7K, avec le son ;
- **vision de nuit** en noir et blanc grâce à ses LED infrarouges 940 nm, jusqu'à 20 m ;
- enregistrement sur carte micro SD ou dans le cloud (30 jours d'essai offerts).

03

Mise en service

Faites ces étapes à l'intérieur, au sec. La notice papier fournie avec la caméra montre l'emplacement des fentes, de l'interrupteur et du connecteur du panneau.

ÉTAPE 1 Insérer les cartes

Caméra éteinte, insérez votre carte SIM et, si vous en avez une, la carte micro SD (128 Go maximum) dans leurs fentes.

ÉTAPE 2 Brancher le panneau solaire

Reliez le câble du panneau solaire au connecteur de la caméra. Le panneau recharge la batterie intégrée dès qu'il reçoit la lumière du jour.

ÉTAPE 3 Installer l'application

Téléchargez l'application de la caméra : son QR code figure sur la notice papier fournie. Créez votre compte.

ÉTAPE 4 Allumer et ajouter la caméra

Allumez la caméra, puis ajoutez-la dans l'application en suivant les indications à l'écran. Vérifiez que l'image en direct s'affiche : la caméra est connectée.

ÉTAPE 5 Vérifier le forfait data

Vérifiez que le forfait data de votre carte SIM est actif et que la zone capte le réseau 4G.

04

Installer la caméra sur le terrain



La caméra et son panneau solaire sur un tronc

Fixez la caméra à un arbre ou à un poteau avec ses accessoires de fixation, puis fixez le panneau solaire au-dessus ou à côté.

BON À SAVOIR

- Visez un passage d'animaux (coulée, agrainoir, lisière) à quelques mètres : la détection porte jusqu'à 20 m, sur un angle de 120°.
- Orientez le panneau solaire vers le sud, en plein ciel, sans branches qui lui fassent de l'ombre.
- Vérifiez que la zone capte bien le réseau 4G : ouvrez la vidéo en direct dans l'application avant de partir.
- Évitez de viser le soleil levant ou couchant, et les branches ou herbes hautes qui bougent dans le champ : elles provoquent des déclenchements inutiles.
- Respectez la vie privée : orientez la caméra vers les passages d'animaux et évitez de filmer un chemin fréquenté, la voie publique ou la propriété d'autrui.

05

Questions fréquentes

L'application ne trouve pas la caméra

Vérifiez que la caméra est allumée, que la carte SIM est bien insérée et que la zone capte le réseau 4G. Vérifiez aussi que le forfait data de votre carte SIM est actif.

Je ne reçois plus les images

Le forfait data de votre carte SIM est peut-être épuisé ou expiré : contactez votre opérateur. Vérifiez aussi que la batterie est chargée.

La batterie se vide

Le panneau doit recevoir la lumière directe du jour : dégagez-le des branches et orientez-le vers le sud. En hiver, les journées courtes rechargent moins la batterie.

Les images de nuit sont en noir et blanc

C'est normal : la nuit, la caméra éclaire la scène avec ses LED infrarouges et enregistre en noir et blanc.

06

Caractéristiques techniques

IMAGE	
Vidéo	2,7K, avec le son
Rafale	1 à 5 photos par déclenchement
Modes	Photo, vidéo, vidéo en direct sur l'application, audio bidirectionnel
Vision de nuit	LED infrarouges 940 nm, jusqu'à 20 m, en noir et blanc
Champ de vision	120°

DÉTECTION	
Détecteur	Capteur de mouvement PIR
Angle de détection	120°
Portée de détection	Jusqu'à 20 m
Vitesse de déclenchement	0,1 s

CONNEXION ET STOCKAGE	
Réseau	4G LTE, carte SIM non fournie (forfait data à souscrire), pas de WiFi
Stockage	Carte micro SD jusqu'à 128 Go (non fournie) ou cloud (30 jours d'essai offerts)

ALIMENTATION ET GÉNÉRAL	
Batterie	Lithium, 7800 mAh, intégrée
Panneau solaire	6 W, fourni
Étanchéité	IP66
Températures de fonctionnement	De –20 °C à +70 °C
Garantie	2 ans

07

Sécurité, entretien et recyclage

Batterie et panneau solaire

- La batterie lithium est intégrée : n'essayez pas de l'ouvrir ni de la remplacer vous-même.
- Ne percez pas, n'écrasez pas et ne chauffez pas la caméra.
- Utilisez uniquement le panneau solaire fourni.

Utilisation et entretien

- Le boîtier est étanche IP66 (poussière et projections d'eau) quand il est bien fermé. Il ne doit pas être immergé.
- N'ouvrez pas la caméra sous la pluie ; essuyez-la avant de l'ouvrir.
- Utilisez la caméra entre −20 °C et +70 °C.
- Nettoyez l'objectif, la fenêtre du détecteur et le panneau solaire avec un chiffon doux et sec.

Recyclage



Ne jetez pas la caméra ni le panneau solaire avec les ordures ménagères. Déposez-les dans un point de collecte des équipements électriques (déchèterie ou magasin) : la batterie lithium intégrée sera recyclée.

08

Garantie et service client

Votre ZS G400S est garantie **2 ans**. En cas de problème, contactez-nous avant tout retour, avec votre numéro de commande :

EMAIL	contact@zonesauvage.com
TÉLÉPHONE	+33 7 53 54 35 26, du lundi au samedi, de 9 h à 18 h
SITE	zonesauvage.com

ZONE SAUVAGE

MERCI DE VOTRE CONFIANCE